

APUTURE リモートコンボ取扱説明

- 1) IRリモートでシャッターを切る場合には、モード切替スイッチを「IR」、もしくは「1S」の位置にセットして下さい。カメラ側も、IR受信モードに設定して下さい。
- 2) IRリモートで動画撮影が可能なキヤノンカメラのスタートとストップを行うためには、モード切替スイッチを「5S」の位置にセットしてください。カメラ側は動画撮影できる状態にセットして、同時にIR受信モードに設定してください。
- 3) ケーブルシャッターとして使用する場合には、モード切替スイッチをリモートコンボの絵の位置にセットして下さい。付属のリモートケーブルをリモートコンボ本体の端子に差し込んで下さい。ケーブルの反対側をカメラのリモート端子に差し込んで下さい。半押しでオートフォーカス、そのまま押し込むとシャッターを切ることができます。
- 4) バルブ露光(長時間露光)を行う場合には、カメラのシャッター速度の設定を「bulb」位置に設定して下さい。リモートコンボのスイッチを3秒以上押し続けるとバルブ撮影モードに入ります。再度ボタンを押すと露光を終了します。IRリモートで操作する場合も同様です。
- 5) IRリモートで使用できる距離は状況により異なりますが、5m-10mとなります。また、赤外線を使用していますので、リモートコンボ上側の赤外線発信部をカメラの方に向けて操作して下さい。
- 6) 電池が切れた場合には、型番CR2032のリチウムバッテリーを交換して下さい。

APUTUREW リモートコンボ仕様 & 対応カメラ一覧



仕様

本体サイズ、重量	幅 31 x 奥行 83 x 高さ 18mm 50g
ケーブルの長さ、重量	80cm、20g
電源	CR2032
赤外線到達距離	5-10m

リモートコンボ CRCキヤノン用

赤外線リモートコントローラー & ケーブルリリース

対応機種

リモートコントローラーとケーブルシャッター対応機種

キヤノン: EOS 60D, Kiss X5, X, X3, X2, D-X, D-N, D
フィルム: 7s, 7, 55, Kiss7, Kiss5, IXE,

リモートコントローラーのみ対応機種

キヤノン: 7D, 5D Mark II
フィルム: 10, 100P, 100, Kiss Lite

ケーブルシャッターのみ対応機種

キヤノン: Kiss 50, KissF, III L, III, New Kiss, Kiss 3000
ペンタックス: 645D, K-5, K-7, K20D, K10D, K200D, K100D
istDシリーズ*



仕様

本体サイズ、重量	幅 31 x 奥行 83 x 高さ 18mm 50g
ケーブルの長さ、重量	80cm、20g
電源	CR2032
赤外線到達距離	5-10m

リモートコンボ CR3Cキヤノン用

赤外線リモートコントローラー & ケーブルリリース

対応機種

リモートコントローラーとケーブルシャッター対応機種

キヤノン: EOS 7D、5D Mark II

リモートコントローラーのみ対応機種

キヤノン: EOS 60D, Kiss X5, X4, X3, X2, D-X, D-N, D
フィルム: 7s, 7, 10, 55, 100P, 100, Kiss Lite, Kiss7
Kiss5, IXE

ケーブルシャッターのみ対応機種

キヤノン: EOS 5D, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, D60, D30
1D X, 1Ds Mark III, II, 1Ds, 1D Mark IV、III、II, 1D
フィルム: 1VHs, 1V, 3

APUTUREW リモートコンボ仕様 & 対応カメラ一覧



仕様

本体サイズ、重量	幅 31 x 奥行 83 x 高さ 18mm 50g
ケーブルの長さ、重量	80cm、20g
電源	CR2032
赤外線到達距離	5-10m

リモートコンボ CR3N ニコン用

赤外線リモートコントローラー & ケーブルリリース

対応機種

リモートコントローラーとケーブルシャッター対応機種

D5100, D7000, D5000、D90

リモートコントローラーのみ対応機種

D3000, D80, D70s, D70, D60, D50, D40X
D40, U2, U, 1V1, 1J1, COOLPIX 7100
COOLPIX 7000, COOLPIX 6000

ケーブルシャッターリリースのみ対応機種

D3100

2012/4/11

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング
〒161-0031 東京都新宿区西落合3-8-19
TEL 03-5988-7358 FAX 03-59887354