



ミニマムサイズに多機能を搭載。  
ミキサー & スイッチャー

# LIVEPRO L1

Multi-format Video Mixer Switcher

**HDMI** **HDCP**



Multi-Camera  
Operation



PC/APP  
Controlling



Picture in  
Picture



USB3.0  
Live Streaming



Audio  
Embedding

- UVC に準拠した映像を USB で出力、ライブ配信が可能
- 4 系統の HDMI 入力
- 2 インチ TFT ディスプレイを搭載し、4 つの入力ライブプレビューが可能
- オートカット、マニュアルスイッチ (T バー)
- T バーによる 14 種類のトランジション効果が可能
- PIP (ピクチャーインピクチャー) 対応
- オーディオは内蔵または外部ソースを選択可能
- 6 分割のプレビュー画面とプログラム映像を切り替えて HDMI 出力が可能
- PC またはスマートフォン (APP 経由) での制御
- コンパクトなデザイン

あらゆる動画撮影で活躍



Sports events



E-sports competition



Wedding



Business presentation



Character interview

# LIVEPRO L1 [ライブプロL1]

## 低コスト & 高機能を実現したマルチカメラライブプロダクション

高度なブロードキャスト機能を備えた低コストのマルチカメラ・ライブプロダクション、LIVEPRO L1 は、4つの HDMI 入力を 6 分割のプレビュー画面とプログラム映像をサードパーティ製ライブストリーミングソフトウェアを介して、ライブ放送プラットフォームにストリーミングすることができるミニシグナルスィッチャー、そしてミキサーです。

コンパクトなデザインはあらゆるスタジオやロケーションに対応、ミニマムな現場に最適です。2 インチの TFT スクリーンは、4つの入力映像をリアルタイムにプレビューできます。14 種類のトランジションエフェクトを搭載し、T-Bar と連携してトランジション・スイッチングを行うことができます。エントリーモデルとしても、または複数台導入する場合にもおすすめです。

### SW

トランジション効果 (MIX) 選択のための機能選択ボタン  
トランジション効果 (MIX)、  
モード切替 (Fast または T-Bar)、PIP を選択します。

### VOLUME/X

PGM 音量調整ダイヤル

### LAN

制御用の専用ソフトウェアをリンクするための通信ポート  
※ファームウェアのアップデートやPCソフトでの制御可能。

### USB (3.0) 出力

サードパーティ製のストリーミングソフトウェアで信号をキャプチャーしてライブ配信サイトで配信することができます。

### AUDIO 入力

マイクを接続する場合はオーディオインターフェース、またはその他該当するデバイスを使用してください。

### AUDIO 出力

スピーカー、ヘッドセットへ出力が可能です。

### TFT ディスプレイ

4つの入力とメニューを表示。

### MENU

メニュー表示、バックボタン。

### PUSH/Y

クイックボタン  
HDMI 出力切り替えボタン  
4つの入力をプレビューしている状態で、HDMI 出力を 6 分割のプレビュー画面とプログラム映像に切り替えクイックボタンとして機能します。

### 1/2/3/4 ボタン (入力の切り替え)

赤点灯：オンエア (PGM)  
緑点灯：切り替え待機中、緑の点滅は切り替え準備完了の合図

### T バー

マニュアルスライドスイッチ  
T-Bar を左端または右端スライドでエフェクトや信号が次の PGM に切り替わります。



HDMI 入力ポート ×4  
HD カメラや PC などの入力ソースを接続します。

### HDMI 入力 1

### HDMI 入力 2

### HDMI 入力 3

### HDMI 入力 4

### DC12V

電源入力用 DC ジャック  
12V/ 1.5A の電源アダプタを接続可能です。

### HDMI OUTPUT (出力)

HDMI 出力ポート ×1  
ディスプレイに接続して 6 分割のプレビュー画面またはプログラム映像を表示します。



## 6画面PVW、PIP

スイッチャーを外部拡張画面に接続すると、PGM、PVW、4チャンネルHDMI入力信号を含む6画面でリアルタイムモニタリングをプレビュー、音声列が表示されます。さらに、PIP(ピクチャーインピクチャー)モード用に9画面も設定可能。これは、大規模なマルチスタンドフィールド制作に非常に役立ちます。



## 軽量 & コンパクト

LIVEPRO L1はミニスイッチャーで、カメラバッグに収まるほど小さいです。一般的なビデオ制作ワークフロー向けに設計され、標準的なビデオマウント用のネジ穴を装備。邪魔にならないように三脚に簡単に取り付けることができます。軽量設計なので、モバイルビデオアプリケーションにも最適です。

## 1つのソリューションでマルチアプリケーション

ライブアプリケーションを簡単に使いやすくするために、より小さくてシンプルな製品が要求されます。LIVEPRO L1は超コンパクトな上に、直感的にコントロールできるTバーやダイヤル、ボタンを装備。豊富な特殊効果の切り替え機能を備え、ライブストリーミングとマルチ信号制御が1人で簡単に実行することができます。



## 自由度の各インターフェース

USBインターフェースは、HDMI出力以外の信号出力としても使用できます。コンピューターやモニターを接続して、PGMとPVWを個別に設定できます。必要に応じて、それらのいずれかをプレビューまたはPGMとして設定できます。



ライブプロ L1 (V1)

[512863] ¥48,000 JAN.4962420473290



## より高速なビデオ制作とライブストリーミング

LIVEPRO L1V1のUSB3.0出力は、コンピューターに接続することでWebカメラのようにソーシャルメディアプラットフォーム用のすべてのストリーミングソフトウェアが機能します。さらに4つのHDMI入力を使用して、各クローズアップ、ワイドショットなどの複数のカメラアングルを設定。または、PowerPointスライドショー、ビデオクリップ再生、Webサイト、またはゲーム機を備えたコンピューターに接続することもできます。切り替えはすべてリアルタイムで行われるため、各ソーシャルメディアプラットフォームにライブストリーミングできます。

## 柔軟なTバースイッチング

LIVEPRO L1のTバーは、14のトランジションエフェクトと信号スイッチングをサポート。Tバーを左、または右にスライドすることで、選択した各エフェクトのソースが切り替わります(Tバーモード選択時)。

ラジオやテレビ、ライブ、ニュース、スポーツ、各種イベントなど、スイッチャーが必要なあらゆる場面で柔軟に応えます。



## ● LUT7 モニター仕様

コネクター	入力	HDMI 入力 ×4
	出力	HDMI 出力 × 1 USB3.0 TypeA × 1
オーディオ	入力	3.5mm ステレオジャック ×1
	出力	3.5mm ステレオジャック ×1
LAN		RJ45×1
電源		DC ジャック ×1
入力解像度 (HDMI)	SMPTE	720p@50/60   1080i@50   1080p@23/24/30/50/60
	VESA	1024×768@60   1280×720@60   1280×768@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1440×900@60   1600×1200@60   1680×1050@60   1920×1080@60   1920×1080@60i   1920×1080@50i   1920×1200@60
出力解像度 (HDMI)	SMPTE	720p@60   1080p@60   1080p@30/50
	VESA	1024×768@60   1280×720@60   1280×768@60   1280×800@60   1280×1024@60   1360×768@60   1366×768@60   1440×900@60   1680×1050@60   1920×1080@60
ストリーミング		1280×720@60   1920×1080@60
対応規格		HDMI 1.3
		USB 3.0
電源	入力電圧	DC 12V/1.5A(最大)
	出力	18W
動作環境	温度	-30℃～50℃
	湿度	10%～85%
本体重量		500g
本体重量		191(L)×111(W) × 43.5(H)mm

**KPI**

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F  
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2021年11月現在のものです。

[www.kenko-pi.co.jp](http://www.kenko-pi.co.jp)